



Caractéristiques Philips Réglette LED
CoreLine BN126C 49W 6400lm - 840
Blanc Froid | 120cm - 1x Câblage
Traversant

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 246027 |
| EAN | 8719514948808 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED64S/840 PSU L1200 |
| Garantie Totale | 2 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 131 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur | 120cm |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Lampe Incluse | Oui |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1135 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|